



# HEFTRONIC SCHEEPSELEKTRONICA



## GEBRUIKSAANWIJZING : POWERINTERCOM (HT 1130)

### OPBOUW INTERCOM MET 6 KANALEN EN OPROEP

HEFTRONIC fabrikant van elektronische apparatuur voor de scheepvaart heeft speciaal voor deze bedrijfstak een powerintercom ontworpen, welk aan alle eisen en gemakken van de gebruiker voorziet. De HEFTRONIC power intercoms met oproep werken met het drie draden systeem, dit wordt gebruikt om storingen door de vaak lange draden zoveel mogelijk te beperken.

Voor elke bijpost welke gebruik wil maken van de oproep mogelijkheid, moet een draad drie aders getrokken worden, tevens moet bij de bijposten een drukschakelaar geplaatst worden deze schakelaar moet verend 1 x maak zijn.

Door de extra ader (nr. 3) contact te laten maken met een van de speakerdraden (nr. 1 of 2) komt er op de hoofdpost een geluid en een lichtsignaal binnen op het nummer van de bijpost.

Op de hoofdpost wordt de kanaal schakelaar op het oproepnummer gezet en kan de communicatie kan beginnen, welke door middel van de microfoon of voetschakelaar bij de hoofdpost geregeld wordt, na het beëindigen van het gesprek kan de hoofdpost uitgezet worden deze blijft toch bereikbaar door de bijposten. De hoofdpost maakt contact met de bijpost door het juiste nummer in te stellen en een oproep te plaatsen. De volumeregeling is voor het in en uitgaande kanaal apart te regelen.

Alle HEFTRONIC intercoms zijn uitgerust met een alarmsignaal naar de nevenposten.

De 30 Watt spraakvermogen van de intercom staan borg voor een prima geluidsoverdracht, kortom een betaalbare op de praktijk afgestemde intercom welke aan U eisen voldoet.

Een zwanenhalsmicrofoon met voetschakelaar zijn ook door HEFTRONIC leverbaar.

Het is mogelijk om bij de bijposten een z.g. privé schakeling te plaatsen dit is een klein kastje met een schakelaar welke men op privé kan zetten, hierdoor kan de hoofdpost wel oproepen, maar kan de bijpost niet uitgeluisterd worden.

### TECHNISCHE SPECIFICATIES :

- voeding spanning 18 tot 35 volt (12 volt op aanvraag)
- bijpost speakers van 2 tot 50 Ohm, vermogen versterker max. 30 Watt
- nevenposten 6 met oproep
- verbruik in stand-by 50 mA
- afmetingen : 18x 9x 19cm (BxHxD), een zwarte metalen behuizing
- polariteit beveiligd en kortsluitvast, ingebouwde speaker

### Bijgeleverd zijn :

een 6-kanaals opbouwintercom met oproep, inbouwspeaker, handmicrofoon en een voetschakelaar.

