



HEFTRONIC

SCHEEPSELEKTRONICA



HEFTRONIC fabrikant van elektronische apparatuur voor de scheepvaart heeft speciaal voor deze bedrijfstak een powerintercom ontworpen, welk aan alle eisen en gemakken van de gebruiker en installateur voorziet.

Deze intercom is uitgevoerd met 5 externe kanalen, een sirenealarm welk met een drukknop op het gewenste kanaal in werking kan worden gezet, de print is uitgevoerd met afneembare connectors.

Met 1 drukknop kan het gewenste kanaal aan (kort) of uit (lang) worden gezet, als een bepaald kanaal aanstaat zal de bijbehorende **LED lamp** (max. 20mA) aan gaan.

Spoken kan via de microfoon met voetschakelaar bij de hoofdpost geregeld worden, na het beëindigen van het gesprek kan de intercom uitgezet worden door het kanaal uit te zetten wat aan stond.

De volume regeling is voor het in en uitgaande kanaal apart te regelen, met 1 of 2 drukkers (harder/zachter) voor het ingaande en 1 of 2 drukkers (harder/zachter) voor het uitgaande geluid, wat in stellen is d.m.v. 2 jumpers op de print.

Het is mogelijk om bij de bijposten een z.g. privé schakeling te plaatsen dit is een klein kastje met een schakelaar welke men op privé kan zetten, hierdoor kan de hoofdpost de bijpost wel oproepen, maar kan deze niet uitgeluisterd worden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES :

voeding spanning 22 tot 29 volt (12 volt op aanvraag)

bijpost speakers van 8 Ohm, vermogen versterker max. 30 Watt

nevenposten 5

afmetingen : 18x 10x 12cm (BxHxD)

polariteit beveiligd en kortsluitvast .

